

# BLS 301

PREFILTRI POLVERE PER FILTRI ANTIGAS SERIE BLS 200

BLS 301 P2 e BLS 301 P3 sono prefiltri antipolvere per i filtri antigas BLS 200. Grazie alla loro speciale forma, si bloccano direttamente sul filtro.



## MATERIALI

ANELLO DI SUPPORTO Polipropilene (PP)  
MATERIALE FILTRANTE Polipropilene (PP)

*I prefiltri BLS 301 sono made in Europe, così come tutti i loro componenti*

## STOCCAGGIO

DURATA 10 anni  
TEMPERATURA -10° / +50° C  
UMIDITÀ RELATIVA 80% max

## DATI TECNICI

ARTICOLO	PROTEZIONE	TIPOLOGIA	FPN
BLS 301 P2	P2	Polvere	12*TLV
BLS 301 P3	P3	Polvere	48*TLV

*(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale  
NOTA: Secondo la Norma EN 143:2021 i prefiltri P2 e P3 sono riutilizzabili oltre un turno lavorativo*

## CAMPI D'IMPIEGO

L'utilizzo del prefiltro P2 in abbinamento ad un filtro antigas è particolarmente consigliato in ambienti con elevata concentrazione di polveri, fibre, fumi, aerosol di materiale particellare a media tossicità in concentrazione fino a 12 x TLV: sostituendo il prefiltro si estende la vita del filtro antigas. Il prefiltro P3 è idoneo in presenza di polveri, fibre, fumi, aerosol di materiale particellare tossico, in concentrazioni fino a 48\*TLV.

## CERTIFICAZIONI

I filtri BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 143: 2021
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001

# BLS 301

PREFILTRI POLVERE PER FILTRI ANTIGAS SERIE BLS 200



## DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri antigas serie BLS 200  
(Connessione a baionetta)

## TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PROTEZIONE	PESO (g) $\pm$ 3	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg) $\pm$ 0,1
BLS 301 P2	8117008	P2	5,5	16	128	2,40
BLS 301 P3	8117030	P3	7,0	16	128	2,56

*Il peso può variare del  $\pm$  2% rispetto al valore dichiarato*

## IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.